

# SDI-CVBS 转换器

## VC-STV-311 SDI-CVBS 转换器 (变频型)



### 技术特点

- 1路3G/HD/SD-SDI信号输入
- 支持1路SDI输入信号环出
- 3G/HD/SD-SDI输入信号自适应
- CVBS输出信号格式可选
- 支持分辨率下变换
- 支持帧率转换
- SDI内嵌音频解嵌输出

### 前后面板



1. 输出设置
2. CVBS 视频输出
3. 模拟立体声音频输出
4. DC 5V-12V
5. SDI 输入
6. SDI 环出
7. LED 指示灯

### 产品简介

VC-STV-311是一款专用的SDI信号至CVBS转换器,支持帧率转换,可将3G/HD/SD-SDI信号转为CVBS模拟视频信号。同时还可将3G/HD/SD-SDI信号中的音频解嵌处理,通过模拟立体声接口输出。

VC-STV-311集成上/下变换和帧率转换功能,输入SDI信号自适应,输出CVBS模拟视频信号制式可手动设置。

### 接口说明

产品名称		SDI-CVBS 视频转换器	
产品型号	VC-STV-311		
CVBS视频输出	输出信号	CVBS	
	连接器	BNC	
	信号幅度	1Vp-p	
	阻抗	75Ω	
模拟音频输出	输出信号	模拟立体声音频	
	阻抗	16Ω	
	连接器	3.5 phone	
SDI视频输入/环出	信号	SDI	
	码率	270Mbps~2.97Gbps	
	阻抗	75Ω	
	信号幅度	800mV±10%	
	连接器	BNC	